米子市淀江文化センター さなめホール　照明設備・器具　一覧表

・調光操作卓　　丸茂電機（PRETINA）　　プリセットフェーダー60本×3段、スタックフェーダー10本×10ページ、グループフェーダー6本、チェイスフェーダー2本
シーンメモリー500ページ、パッチ2面、指定箇所OFF・直操作可能　　（チェイスは1本につきスタックの1ページを使用）

・移動照明器具

CSQ	8″	1KW	凸	24台
FQH-16RC2	8″	1KW	フレネル	36台
パーライト	8″	500W	ナロー	19台
RIKURI 2	4″	750W	36°	4台
CSQ	6″	500W	凸	6台
FQH-RC2	6″	500W	フレネル	6台
照明スタンド		丸型		4本
		三脚		2本
平置ベース		1KW用		6個
二連アーム				4本
ボーダーハンガー				3本
バーンドア		FQH-16RC2用		15枚
		FQH-RC2用		6枚

※ CSQ 6″、FQH-RC2 6″ はクリーム色
使用はイベントホールと兼用

※ CSQ 8″ と丸型スタンド、4セットはS・S用

※ 調光器は1回路30A

※ サスペンションライト等はC型20Aコンセント
※ フロア回路はC型30Aコンセント

※ サスペンションライト1～3、美術バトン3と5
は電動バトン（メモリー機能なし）

・舞台回路番号

LHC 下手

1	2	3	4

LHC 上手

1	2	3	4

UH　71、72、63、22
LH　72、59、22、40

フロア回路

UH

8	7	6	5	4	3	2	1

※ 1と5、2と6、3と7、4と8は同一色

UH…500W、4色（1色14灯）
LH…300W、4色（1色2灯×7台）

SL 3

8	7	6	5	4	3	2	1

基本吊り込み　CSQ 8″ 2台、パーライト19台　　※1回路　3口

FC 下手

10	11	12

FC 上手

10	11	12

SL 2

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

基本吊り込み　CSQ 8″ 9台、FQH 8″ 16台　　※1回路　3口
※ 回路1～8は切り替えSWにて反響板と共用

FC 下手

7	8	9

FC 上手

7	8	9

BL 2

4	3	2	①

※ ①は作業灯　　※ 回路切替にて1回路4口
※ 1系統 150W 16灯

FC 下手

4	5	6

FC 上手

4	5	6

SL 1

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

基本吊り込み　CSQ 8″ 9台、FQH 8″ 20台　　※1回路　3口

FC 下手

1	2	3

FC 上手

1	2	3

BL 1

4	3	2	①

※ ①は作業灯　　※ 回路切替にて1回路4口
※ 1系統 150W 16灯

FR

4	4	4
5	5	5
1	1	1
2	2	2
3	3	3

CL

8	7	6	5	4	3	2	1

※1回路　2灯

客席

8	7	6	⑤	4	③	2	①

※ ①、③、⑤は作業灯　　※ 切り替えSW “記憶”にてプリセット可能

FR

4	4	4
5	5	5
1	1	1
2	2	2
3	3	3

FR…1～3　LNC-250 8″　1KW 各3灯×上下
FR…4　　パーライト　8″　500W 各1灯×上下
CL…　　LNC-350 8″ 1.5KW 各2灯

℄

クセノン ピンスポットライト
2KW×1台

2014年8月作成